


EPS30DE

Код изделия: 991113011



Еuropower супер-малозумные агрегаты с Kubota дизельными с жидкостным охлаждением двигателями, 1500об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	30
кВА непрер.:	28
Сила тока (непрер.), Амп:	122А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	210 x 94 x 112см
Сухой вес:	950кг
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	970кг
Вес, вкл. топливо, масло и охлаждающую жидкость:	1055кг

Двигатель:

Марка/тип:	Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1
л.с.:	51.6
Мощность:	38кВт (1500об/мин), 4-цилиндр. дизельный, с водяным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	3769см ³
Расход топлива при нагрузке 75%-100%:	7.7 л/час - 10 л/час
Бак:	90 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%-100%:	11.7 час. - 9.0 час.
Уровень шумности работы:	65дБ(А) на расст.7м = Lwa 90
Электронный регулятор скорости:	standard
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	IIIA
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Mecc Alte ECP32-3S/4 - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP21

Исполнение:

- 2 розетки 230В - 16А + 1 разъём CEE 230В - 16А + 2 разъёма CEE 230В - 32А + 1 разъём CEE 230В - 63А
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА-30А, настраиваемый, со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Водоотделитель
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Кнопка аварийного останова
- Механический измеритель уровня топлива
- Модуль электронного управления «Deep Sea Electronics» DSE4520 до 275кВА и DSE7420 от 300кВА
- Насос для слива масла
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Сигнальная лампа недостаточного давления масла
- Система подогрева входящего воздуха
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В
- Центральный рым
- Частотомер
- Электронный регулятор скорости

Powered by:



Your **EUROPOWER** dealer