


EPS6000E

Код изделия: 950000611



Еuropower супер-малозумные агрегаты с воздушным охлаждением двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	6
кВА непрер.:	5.4
Сила тока (неперр.), Амп:	23А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	110 x 56 x 56см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	150кг

Двигатель:

Марка/тип:	Honda GX390 VXE9
л.с.:	11
Мощность:	8.2кВт (3000об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	389см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	2.4 л/час
Бак:	20 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	8.3 час.
Уровень шумности работы:	62дБ(А) на расст.7м = Lwa 87
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro EK2MCT - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

Исполнение:

- 1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 230В - 32А
- Воздушная заслонка с электрическим приводом
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Мембранный топливный насос
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer